

PDR-M5000 serie DVD MPEG-4 REKORDÉR



Profesionální digitální videorekordér postavený na operačním systému Linux. Velmi tiché DVR se zpracování obrazu kompresí MPEG-4. PDR-M5000 serie má v nabídce 8 a nebo 16 video/audio vstupů. Samozřejmostí je USB 2.0 rozhraní pro připojení jak flash disků, tak i externích HDD. Standardně je dodáván s CD-R/RW mechanikou pro zálohu záznamu s možností přehrávání zálohy. Nechybí ovládání PTZ kamer s velkým množstvím přenosových protokolů (Pelco P, Pelco D,...). DVR je možné plně vzdáleně ovládat i nastavit pomocí klávesnice nebo ethernetu (LAN 10 / 100Mb/s). Obraz z rekordéru lze současně sledovat na TV i VGA monitoru.

Hlavní vlastnosti

- Komprese MPEG4
- Záznam maximálně 400 obr/s při 360x288 v PAL
- Volba rozlišení záznamu [720x576 / 720x288 / 360x288]
- Qvadrplex
- Standardně LG CD-R/RW, přehrávání zálohy přímo v DVR z CD/DVD
- 2x port USB 2.0
- Možnost až 3 interních IDE disků
- 16 audio vstupních kanálů s možností přenosu i po Ethernetu
- 16 alarmových vstupů a 4 výstupy
- Upozorňování alarmových událostí až na 5 emailů
- Přátelské grafické uživatelské rozhraní
- IR dálkové ovládání pro ovládání až 99-ti DVR
- Upgrade systému pomocí USB flash disku
- Záloha dat na USB paměťovou kartu, interní CD-R/RW a nebo dálkově LAN
- Pre/post-Alarm
- Watch dog
- Sledování systémových událostí (teplota, otáčky ventilátorů, napájení)
- Dálkové ovládání DVR klávesnicí
- Zdarma dodáváný klient SW pro zprávu a propojení až 300 DVR

Specifikace:

| | PDR-M5008 | PDR-M5016Pro |
|--------------------|--|---|
| Formát signálu | PAL | |
| Video vstupy | 8 x BNC, 1Vš-š @ 75Ω | 16 x BNC, 1Vš-š @ 75Ω |
| Video výstupy | 8 x BNC průchozí, 1 x VGA, 1 x S-Video, 1 x BNC Spot | 16 x BNC průchozí, 1 x VGA, 1 x S-Video, 1 x BNC Spot |
| Audio vstupy | 8 x RCA mono | 16 x RCA mono |
| Audio výstupy | 2 x RCA mono | |
| Poplachové vstupy | 8 (volitelně N.C. a N.O.) | 16 (volitelně N.C. a N.O.) |
| Poplachové výstupy | 4 relé NO/NC | |
| Parametry záznamu | 200 obr/s při 360x288 100 obr/s při 720x288 50 obr/s při 720x576 | 400 obr/s při 360x288 200 obr/s při 720x288 100 obr/s při 720x576 |
| Režim záznamu | Kalendářem, událostí, manuální, pohybový detektor + tři módy kvality (rozlišení, rychlost, kvalita, pohyb detektor, audio) | |
| Záloha | USB 2.0, síť, CD-R/RW, DVD-R/RW (volitelně) | |
| Formát komprese | MPEG-4 video a G.726 zvuk | |
| Operační systém | LINUX, grafické menu | |
| Vzdálená správa | PTZ ovládání pomocí RS-422, RS-485 Síťové připojení: Ethernet 10/100M (RJ45), Modem (RS-232C) | |
| Komunikační porty | RS-232, RS-422, Ethernet 10/100MB, 2x USB2.0 | |
| Dálkové ovládání | Ovládání až 99 DVR pomocí vzdálené klávesnice PSD-CJ1000, IR dálkové ovládání | |
| Počet HDD | Podpora až 3 HDD (dodávané bez HDD) | |
| Rozměry | 430x450x100mm | |
| Váha | 8,7Kg | |
| Napájení | AC 100~240V, 50/60Hz - volitelně, 82W | |

PSD-CJ1000 - PTZ klávesnice

Ovládací klávesnice Pinetron s Joystickem pro ovládání DVR a PTZ kamer. Veškerá nastavení se provádí přes velký display pomocí menu v klávesnici. Klávesnice umožňuje ovládat až tři oddělené sběrnice RS-485, a to dvě pro PTZ ovládání kamer a jedna pro ovládání DVR. Dále klávesnice umožňuje ovládat i monitorovat alamy.



EUROSAT cs, spol. s r.o.
www.eurosat.cz
Karásek 11, 621 00 Brno
+420 548 216 707, +420 548 216 663
E-mail: prodej@eurosat.cz