

# GSM Pager *EASY*

GSM pager EASY je určen pro dálkový přenos poplachové informace prostřednictvím GSM sítě a k dálkovému ovládní zařízení pomocí SMS zpráv. Základem pageru je GSM modul Wavecom, který společně s unikátním hardwarovým watchdog obvodem zajišťuje maximální dosažitelnou úroveň provozní spolehlivosti. EASY je konstruován také pro použití v motorových vozidlech, tomu odpovídá rozšířený teplotní rozsah použití, odolnost proti vibracím a nízká spotřeba.

## Vlastnosti

- + dva nezávislé poplachové vstupy s možností nastavení polarity aktivace
- + dva reléové dálkově ovládané výstupy pomocí SMS zpráv
- + možnost připojení záložní baterie
- + možnost připojení externí LED diody pro signalizaci stavů
- + hlídání výpadku napájení
- + jednoduchá konfigurace pomocí SIM karty nebo pomocí SMS zpráv ( jen 13 parametrů )
- + čtyři telefonní čísla pro předání poplachů pomocí volání nebo SMS zpráv
- + uživatelské texty pro oba vstupy i výstupy
- + možnost dálkového zjištění kreditu na SIM kartě pageru
- + možnost přenosu informací o návratu vstupů do klidového stavu
- + malé rozměry 90x65x22 mm
- + velmi jednoduché ovládní pro uživatele ( např. TOPENI ON a TOPENI OFF )
- + možnost ovládní bez PINu pro oprávněné uživatele



## Základní parametry *EASY*

napájecí napětí	8 až 20V DC
proudová spotřeba v klidovém stavu	< 10mA
napětí pro aktivaci vstupu připojením k zemi	< 0,7 V
napětí pro aktivaci vstupu připojením ke kladnému napětí	4,5 až 20 V
parametry reléových výstupů	60V / 5A
parametry záložní bezúdržbové baterie	12V / 1,3Ah
teplotní rozsah	-30° až 80°C